RM





Электронные контроллеры скорости для однофазных электродвигателей

Модели RM оснащены регулятором напряжения. Модели RM/VSD1 оснащены регулятором частоты.

Общие характеристики:
• Преобразователи с переменной скоростью для вентиляторов с однофазными асинхронными двигателями.
• Блок питания преобразователя скорости с однофазным напряжением 230 В. 50/60 Гц.
• Выключатель остановки/запуска.
• Аналоговая регулировка скорости.
• В соответствии с Директивами по электромагнитной совместимости 2014/30 / UE и по низковольтному оборудованию 2014/35 / UE.

Конструктивные особенности:
•Регулировка минимальной скорости.
• Наличие электромагнитных фильтров в соответствии с требованиями стандарта EN-55014.

Общие характеристики:
• Защитный предохранитель 16AF.
• Комплексная система рассеивания тепла с пассивными (радиатор) и активными (охлаждающий вентилятор) элементами.

Модель	Тип регулировки	Входное напряжение	Выходное напряжение	Защита	Максимальная сила тока (A)
RM-00	Напряжение	230 В, 50/60 Гц	230 В, 50/60 Гц	IP44	0,5
RM-01	Напряжение	230 В, 50/60 Гц	230 В, 50/60 Гц	IP44	1
RM-02	Напряжение	230 В, 50/60 Гц	230 В, 50/60 Гц	IP44	2
RM-1	Напряжение	230 В, 50/60 Гц	230 В, 50/60 Гц	IP54	3
RM-2	Напряжение	230 В, 50/60 Гц	230 В, 50/60 Гц	IP54	5
RM-3	Напряжение	230 В, 50/60 Гц	230 В, 50/60 Гц	IP54	10
RM/VSD1-3.5	Частота	230 В, 50/60 Гц	230 В, 35/50 Гц	IP20	3,5
RM/VSD1-8.0	Частота	230 В, 50/60 Гц	230 В, 35/50 Гц	IP20	8